

1. Подключить кассовый аппарат к ПК.
2. Установится необходимое программное обеспечение (только Windows 7 и выше при включенной службе автоматического обновления; на Windows XP необходимо установить [драйвер](#) вручную).
3. На аппарате установить (Програмування->РРО->Інтерфейси) IP-адрес 192.168.8.2, шлюз 192.168.8.1, маску 255.255.255.0.
4. В браузере в адресную строку нужно ввести IP-адрес 192.168.8.2.
5. В появившемся окне нужно ввести логин (service) и пароль (751426). После этого откроется начальная WEB-страница.

	Товари		Налаштування								
	Сервіс		Мережа								
Фіскалізований: ні		RNDIS Активний . IP: 192.168.8.2 GPRS Вимкн.									
	Модем		Звіти								
	Лого										
											
<table border="1"> <tr> <td>Назад</td> <td>Експорт</td> <td>Імпорт</td> <td>Виділити все</td> <td>Додаги</td> <td>Виділити вибране</td> <td>Режим</td> <td>Оновити</td> </tr> </table>				Назад	Експорт	Імпорт	Виділити все	Додаги	Виділити вибране	Режим	Оновити
Назад	Експорт	Імпорт	Виділити все	Додаги	Виділити вибране	Режим	Оновити				

6. Откройте страницу Товары, введите 1 товар вручную и сохраните.
7. Там есть кнопочка Экспорт . Нажмите и сохраните файл Экспорт.zip (он будет находиться в загрузках браузера). Откройте архив и в нем файл РРО.csv с помощью OpenOffice или MS Excel и редактируйте ваш список товаров как вам нужно. После редактирования нажмите Сохранить как... , выберите формат csv с разделителем запятой. При запросе архиватора на сохранение и замену файла согласиться.
8. В WEB-интерфейсе нажмите кнопку Імпорт и выберите ваш измененный Экспорт.Zip. После окончания загрузки нажмите кнопку Оновити на панели веб-интерфейса. Должны появиться все запрограммированные товары.