


1. Начало рабочего дня

1. Нажать и удерживать в течении 1сек. Клавишу **ВКЛ** **Выключается**




2. На экране появится сообщение **ГОЛОВНЕ МЕНЮ**

3. **X - ОТЧЕТ** Клавишей «стрелка в низ» выбрать **X Звіти** Пароль 30



1 **Щоденний звіт**

Выход в основное меню клавиша




4. Произвести регистрацию кассира.

1 **Реєстрація** Пароль оператора 1-30)



На экране появится сообщение **(0.00)**

5. Произвести служебное внесение денег в кассу.
(вносимая сумма)



2. Регистрация продаж.


1. Продажа единичного товара по коду.

(№ кода) (Сумма денег от клиента)



2. Продажа товара с количеством.

(Количество товара (Целая часть)) (Дробная часть)



(№ кода товара) (Сумма денег от клиента)



3. Продажа товара по кодам со свободной ценой.

(Количество товара) (Цена товара)




(№ Кода товара) (Сумма денег от клиента)



3. Операции отмены.

Возможны только до закрытия чека клавишей



1. Отказ от последней торговой операции, сумма которой видна на экране.

Нажать клавишу

АН

2. Отказ от всех торговых операций по текущему чеку, или от любой одной продажи.

Нажать клавиши «Большая стрелка в верх» +

АН

Клавишей «стрелка в низ»

1 Код артикула

набрать номер товара

цена

ОПЛАТА

ОПЛАТА

ОПЛАТА

АНУЛИРУЕТСЯ ТОЛЬКО ВЫБРАННЫЙ ТОВАР

выбрать

4 Видалити все

Выбрать Підтвердити

ОПЛАТА

ОПЛАТА

АНУЛИРУЮТСЯ ВСЕ ПРОДАЖИ В ЧЕКЕ

4. Конец рабочего дня.

1. Сделать служебную выдачу денег (инкассацию).

Нажать и удерживать клавишу

0

Индикация ВИБІР Клавишей «стрелка в низ» выбрать

2 Готівкою в сейфі

Посмотреть сумму в сейфе +

ОПЛАТА

С

Набрать инкассируемую сумму

% -

2. Произвести обнуление кассового аппарата(Z-отчёт).

Клавишей «стрелка в низ» Выбрать 3 Z Звіти Пароль 30

ВКЛ

ОПЛАТА

3 Реалізовані артикули

ОПЛАТА

1 Щоденний звіт

ОПЛАТА

3. Произвести принудительную отправку данных в налоговую инспекцию из меню регистрация нажать и удерживать клавишу

0

Индикация ВИБІР Клавишей

«стрелка в низ» выбрать 5 Відправити негайно

ОПЛАТА

5. Отчёт из фискальной памяти за период.

Из ГОЛОВНЕ МЕННЮ Клавишей «стрелка в низ» выбрать

5.Фіск.пам'ять

пароль 30

1 Звіти

ОПЛАТА

ОПЛАТА

ОПЛАТА

2 Короткий звіт

2 за датою

ОПЛАТА

ОПЛАТА

Задается начальная дата

и конечная дата

ОПЛАТА

ОПЛАТА

6. Изменение времени.

Изменение времени производится только после снятия Z-отчёта

и обнуления кассового аппарата.

Из **ГОЛОВНЕ МЕННЮ** Клавишей «стрелка в низ» выбрать
7 Сервіс пароль 30 4 Дата/час

ОПЛАТА

ОПЛАТА

ОПЛАТА

Клавишей пропускаем дату. Вводим время и

% +

ОПЛАТА

7. Отчёт по запрограммированным товарам.

Из **ГОЛОВНЕ МЕННЮ** Клавишей «стрелка в низ» выбрать X Звіти

ОПЛАТА

пароль 30

ОПЛАТА

5 Звіт параметрів арт.

ОПЛАТА

Веввести начальный

номер товара

ОПЛАТА

конечный номер товара

ОПЛАТА

8.Кодировка

Из **ГОЛОВНЕ МЕННЮ** Клавишей «стрелка в низ» выбрать 4 Програмування

пароль 30

ОПЛАТА

ОПЛАТА

1 Артикулы

ОПЛАТА

1) Набрать номер товара и нажимать клавишу

ОПЛАТА

пока на индикаторе с

лева не появится надпись **ЦЕНА**, а с права цена товара.Набрать новую цену
и нажимать клавишу оплата,пока не появится надпись

Надрукувати? (С)-НІ/(ОПЛ)-ТАК .

С

ОПЛАТА

Клавиша выходит в **ГОЛОВНЕ МЕННЮ**.

ВКЛ

В случае возникновения вопросов – обратитесь к своему механику, либо на офис сервиса